


## 4. Aansluiten van de Genexis NTU

4.1 Sluit de Genexis NTU aan door de bijgeleverde adapter aan de NTU te koppelen en dan in het stopcontact te steken.  
Let op: als het power lampje  aan de voorzijde van de Genexis NTU niet brandt, controleer dan de stroomverbinding.



4.2 Verbind de Genexis NTU met het ZyXEL modem via de Ethernetpoort van de NTU en de blauwe WAN-poort op het ZyXEL modem en ga nu verder met de instructies in de ZyXEL handleiding.



# Genexis

## Glasvezel aansluitset OGG1012

### Installatiehandleiding




**Let op:** vanwege de kwetsbare materialen adviseren wij extra voorzichtig te zijn tijdens de installatie. Bij twijfel over de installatie kunt u de apparatuur laten installeren door een ervaren Online.nl monteur. Voor de kosten van de monteur verwijzen wij naar onze prijslijst ([www.online.nl/tarieven](http://www.online.nl/tarieven)).

Klantenservice Online.nl: **088-0038500** (lokaal tarief), maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur.

## 1. Openen van de voor-geïnstalleerde FTU

- 1.1 Verwijder (indien aanwezig) de verzegelings sticker (D) die de schroef bedekt, en verwijder (indien aanwezig) het zegel-loodje (E) wat zich links van de schroef bevindt.



- 1.2 Verwijder (indien aanwezig) de schroef aan de onderkant van de witte afdekkap, zodat beide kappen van de FTU niet meer vergrendeld zijn.

- 1.3 Verwijder de witte afdekkap, door deze een stukje (ongeveer 1 - 1.5 cm) naar beneden te trekken, parallel aan de grondplaat, en vervolgens in een loodrechte richting van de grondplaat af te trekken.



- 1.4 Verwijder de grijze blindkap door deze naar u toe te trekken, in een loodrechte richting ten opzichte van de grondplaat. De blindkap glijdt door geleide-rails, waardoor hij maar in één richting kan bewegen.



## 2. Verwijderen van de beschermdopjes

- 2.1 Beweeg de blauwe glasvezel connector ongeveer 1 cm naar boven. Doe dit door de blauwe knop, die aan de linker kant uit de vezelopslag module steekt, omhoog te duwen.



- 2.2 Verwijder het dopje van de blauwe connector. Houdt het blauwe connector schuifje vast zodat deze niet uit de vezel opslag module komt.

**Let op:** Raak nooit het topje van de connector aan!

- 2.3 Beweeg de blauwe glasvezel connector naar beneden, terug naar zijn oorspronkelijke positie. Doe dit weer door de blauwe knop aan de linker kant van de vezel opslag module naar beneden te schuiven.



**Let op:** Duw de connector nooit terug door er direct met je vinger boven op te drukken!

- 2.4 Verwijder het bescherm kapje (F) van de Genesis NTU (Glasvezel aansluitset).



## 3. Plaatsen en aansluiten van de Genesis NTU

- 3.1 Plaats de Genesis NTU op de grondplaat door deze op de 4 geleiderails te plaatsen. De Genesis NTU moet in een loodrechte richting naar de grondplaat gedruwd worden. Zorg dat de Genesis NTU stevig op de grondplaat gedrukt wordt. De Genesis NTU is correct geplaatst als er een klik hoorbaar is.



**Let op:** Kijk niet in de glaskabel van de grondplaat! De glaskabel is aangesloten op een laser.

- 3.2 Let op: Alvorens door te gaan met deze stap, controleer dat het bescherm dopje van de blauwe glasvezel connector verwijderd is (zie stap 2.1 – 2.3). Sluit de glasvezel connector aan op de Genesis NTU. Doe dit door het blauwe schuifje, waar de glasvezelconnector inzit, omhoog te duwen.



- 3.3 Plaats de witte afdekkap (van stap 1.3) op de grondplaat. De kap moet eerst in een loodrechte richting naar de grondplaat gebracht worden (ongeveer 1 cm onder de glasvezel NT), waarna de kap omhoog gedruwd wordt, parallel aan de grondplaat. Na het horen van een klik is de witte afdekkap goed geplaatst.

